

СВЕТОРЕГУЛЯТОР
(ДИММЕР)

 АГАТ-К-3000
АГАТ-К-5000

 Руководство
по эксплуатации

Сделано в Беларуси

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Светорегулятор «Агат-К-3000», «Агат-К-5000» предназначен для включения, выключения, плавной регулировки яркости освещения и продления срока службы ламп.

Светорегулятор рассчитан на совместную эксплуатацию с лампами накаливания и галогенными лампами на напряжение 220 и 12 Вольт (последние питают через электромагнитный, не электронный, трансформатор).

С электронными трансформаторами светорегулятор «Агат-К-3000», «Агат-К-5000» не работает!

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети	220 В, 50 Гц
Напряжение на нагрузке, не более	230 В
Время разогрева	2 сек.
Мощность нагрузки:	
• минимальная	35 Вт
• максимальная	указана в названии, 3000 или 5000 Вт
Диапазон рабочих температур:	-40...+40°С

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светорегулятор «Агат-К-3000», «Агат-К-5000» 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

4. УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

Светорегулятор работает совместно с кнопочным (и) выключателем (ями).

- **Включение/выключение** освещения – кратковременно нажмите кнопку выключателя.
- **Регулировка яркости** освещения – нажмите и удерживайте кнопку выключателя до получения

нужного уровня яркости.

5. МОНТАЖ

Внимание! Установку Светорегулятора «Агат-К-3000», «Агат-К-5000» и замену ламп производить только при отключенном напряжении сети!

Суммарная мощность нагрузки, подключаемой к Светорегулятору, не должна превышать указанной в названии, 3000 Вт или 5000 Вт.

- Толстые провода подключить в разрыв питания ламп по цепи 220 В.
- Тонкие провода подключить к клеммам выключателя (см. Рис. 1 и 2).

Для снижения уровня радиопомех рекомендуется использовать LC-фильтр.




Рис.1. Схема монтажа для ламп 220 В




Рис.2. Схема монтажа для ламп 12 В

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев. Гарантийные обязательства сохраняются при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и наличии штампа продавца и даты продажи. При отсутствии штампа продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светорегулятор «Агат-К-3000», «Агат-К-5000» соответствует ТУ РБ 1012061777.004-2004

8. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Дата выпуска

Штамп ОТК

Дата продажи